

00 11 17

Stift-Schalschrank-Schlüssel mit Spannungsfinder für gängige Schränke und Absperrsysteme



- Transportfreundlicher Schalschrank-Schlüssel in Kugelschreiberform mit Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Berührungslose Erkennung von Wechselspannungen mit optischer Anzeige (rote LED); Spannungsbereich 50 - 600 V; Frequenzbereich 50 - 60 Hz
- Berührungslose Erkennung von Magnetfeldern mit optischer Anzeige (grüne LED)
- EIN Taste
- Batterieschonende Abschaltautomatik. Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach zwei Minuten automatisch ab.
- Anzeige mittels heller LED: Einschalt-Selbsttest, Batteriekontrolle und spannungsführende Leitung in der Nähe
- Batteriefach mit Drehverschluss für zwei Knopfzellen
- Durch Ausschwenken des Schlüsselträgers können vier verschiedene Schlüsselprofile nutzbar gemacht werden
- Für Schalschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschatltafeln usw.
- Universelle 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits (Dauermagnet zur Fixierung)
- Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Schlüsselprofil
- Mit einem Wendebit: Kreuzschlitz PH / Schlitz 7,0 x 1,2 mm
- Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Schlüsselprofile: Zink-Druckguss

Artikel-Nr.	00 11 17
EAN	4003773068396
Kapazität Vierkant mm	6 / 8
Kapazität Doppelbart mm	3 - 5
Kapazität Dreikant mm	9
Länge mm	155
Gewicht netto g	136



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

